Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte

CLU LED 42 D PE CIRCUS MIT AKKUSCHALTER

Die Circus / Zirkus Lösung

Die Hammerlösung für temporäre Installationen! Zirkus, Zelt, Grümpi, Fest, Festzelt, Outdoor

Funktionen

Wenn sie die Leuchte am Netz anschliessen und der Schalter auf 1 steht leuchtet sie sofort. Falls der Schalter irrtümlich auf 0 steht, leuchtet die Leuchte nicht und sie bemerken sofort den Fehler.

Wenn sie dann die Leuchte beim Circusabbau vom Netz nehmen, geht sie in den Notbetrieb. Stellen sie den Schalter auf 0, dann wird die Akkuleitung unterbrochen und die Leuchte kann, dank LiFePo Akku, problemlos Monate so gelagert werden und dann ohne vorheriges nachladen erneut in Betrieb gehen und das Notlicht sicherstellen.

Wenn sie zB einen vorstellungsfreien Tag haben und Strom sparen möchten, stellen sie den Schalter auf 0, die Leuchte verlöscht und sie können die Phase abstellen. Der Akku bleibt voll geladen. Vor der nächsten Vorstellung, Phase einschalten, den Schalter auf 1, Leuchte zündet an und die Leuchte ist betriebsbereit.

Hinweis: Falls für bestimmte Bereiche, zB im Zuschauerraum, das Dauerlicht der Standardkonfiguration zu hell wäre (stört), kann die Leuchte werkseitig auch auf niedrigere Helligkeit im Netzbetrieb programmiert werden. Der Notbetrieb ist dabei immer gleich hell.:



Ihre Vorteile

- Auch nach wochenlanger Lagerung sofort Einsatzbereit
- Vor dem Einlagern nur den Schalter auf 0 stellen. Kein mühsames öffnen der Leuchte und ausstecken des Akkus nötig
- Bei Wieder Inbetribename, Leuchte ans Netz hängen, Schalter auf 1 und ready! Kein mühsames öffnen der Leuchte und einstecken des Akkus nötig
- Mit Option Seil Paar 013 029 017 kann die Leuchte einfach an den Zeltstangen, Gerüst etc. auf passende Höhe aufgehängt werden
- Die LEuchte hat keinen automatischen Selbsttest > keine Störung während der Vorstellung



Technische Daten

Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Weiss Ral 9016
Montageart Optionen	Decke
Erkennungs-/Leuchtweite [m]	30m
Automatischer Selbsttest	Nein / Non
Autonomie	1h
Schutzart	IP54
Länge [mm]	340
Breite / Tiefe / Ø [mm]	100
Höhe / Ø [mm]	220
Gewicht [kg]	2.18
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent
Piktogramm möglich	Ja, Picto Links, Rechts, Unten inkl. / Oui, picto gauche, droite, en bas inclus

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	CLU LED 42 D PE CIRCUS MIT AKKUSCHALTER
Artikelnummer	005 120 031
Beschreibung	Notleuchte, IP54, 42 LED, Not+Dauerbetrieb, Autonomie 1h, ohne Autotest, Deckenmontage, Circus Ausführung: Für Lagerung kann der Akku von Aussen abgeschaltet werden, damit die Leuchte nicht geöffnet werden muss. Deckenmontage, Hängemontage mit Artikel 013 029 017 Seil Paar

Passendes Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Zubehör P-CLED 12/C 1500 (Seil Paar)	013 029 017	Seilaufhängung 1500mm stufenlos verstellbar 1 Paar

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange parallel geschaltet)