

Die RFE LED D V2 liefert 25% mehr Notlichtstärke verglichen mit unserer RFE mit FL-Röhre

### Ihre Vorteile

- Anschlussspannung 230 V<sup>~</sup>
- Premium LED Tube opalisiert, neutralweiss 840, 17W / 22W, 2880lm / 3450lm, Abstrahlwinkel 140° LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Armatur Blech, weiss lackiert, Länge 120cm / 150cm, Breite 6.5cm, Höhe 4cm

### Technische Daten

Lösung für	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Chrakteristik des Lichts	4000
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
max. Leistung im Netzbetrieb [W]	20
Länge [mm]	1230
Breite / Tiefe / Ø [mm]	65
Höhe / Ø [mm]	85
Gewicht [kg]	2.8
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

### Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	RFE LED 120 D PE+T 4 V2 (RFE 40)
Artikelnummer	701 011 124
Beschreibung	Notbalkenleuchte 120cm, LED Tube 20W,4000K, Autonomie 3W,1h, Fassung b6.5 h4,

### Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Akku NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg, HT

### Ersatzartikel / Nachfolgelösung(en) für obigen Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
RFE LED 120 D PE+T 4 V3 (RFE 40)	703 011 124	Notbalkenleuchte 120cm, LED Tube 18W V3,4000K, Autonomie 3W,1h, Fassung b6.5 h4,