


Die einfache Umrüslösung für alle Candelux CFE, CAD, CADA und CFH FL Notleuchten sowie die baugleichen von Lumatec, Zumtobel, Tridonic, GAG, SGS, Münsingen, Legrand, Teckno, SSS usw



Ihre Vorteile

- 1:1 Ersatz für fast alle 8W FL Einsätze aus früheren Jahren
- Befestigungslochabstand (Bolzenabstand): 330mm
- Möglichkeit, die auf dem Einbau-Chassis gesteckte Status LED im Leuchtenplexi oder der Hohldecke einzubauen
- Automatischer Selbsttest nach aktuellen Vorschriften
- Höhere Lichtdichte im Notbetrieb
- Tieferer Stromverbrauch im Permanentbetrieb
- Nur ein Einsatz für Dauerbetrieb oder reinen Notbetrieb
- Einfacher Tausch des Elektronikeinsatzes
- Kein Leuchtmittelwechsel mehr
- Permanent- und Bereitschaftsbetrieb inkludiert
- Status LED, grün = alles OK, blinkt = Fehler
- QR Code zur Anzeige der möglichen Status LED Fehlercodes auf dem Handy
- Swiss made
- Auf Wunsch mit reduzierter Leuchtstärke im Netzbetrieb für Bars, Kino, Theater usw.



Technische Daten

Lösung für	FL 8W auf LED umrüsten/umbauen
Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Anschlussspannung	230VAC
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	3h
Länge [mm]	340
Breite / Tiefe / Ø [mm]	75/60
Höhe / Ø [mm]	23
Gewicht [kg]	0.6
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	EL-LED 42 PL+T & AKKU, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42
Artikelnummer	111 311 662
Beschreibung	Elektronik Einsatz LED 42 für CFE, CADA und CFH Leuchten, 3h, Autotest, inkl. Akku

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Akku NiCd 2,4V; 1,8Ah, Ø23/L85, X-Stecker, HT
Akku BA 4 EX	812 001 400	Akku NiCd 2.4V+2.4V; 1.8Ah, 2 x Ø23/L90, 0.2kg, HT
