

NLS NETZ- & NOTLICHTSET FÜR LEDVANCE LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840, NOTLICHTFUNKTION



Notlichtlösungen für Ledvance Produkte ext Driver

Die perfekte 2 in 1 2.4W Notlichtfunktions-Lösung für alle Ledvance LED-Produkte (Typen die geeignet für externen Driver sind) bis max 20W LED Leistung. Für einen einfachen Ersatz von T5 FL fluoreszenz Leuchtmitteln durch LED Leuchtmittel. ACHTUNG: kein externer Driver von LEDvance notwendig. Unsere Elektronik übernimmt die Netz- und Notlichtversorgung in einem Gerät

Ihre Vorteile

- 2 in 1!
- Nur eine Elektronik notwendig, da unsere Elektronik die Netz- und Notlichtversorgung in einem Gerät vereint
- kein zusätzlicher Netzdriver erforderlich

Technische Daten

Lösung für	Ledvance mit Notlichtfunktion ausrüsten
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	LiFePo
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Bausatz
Montageart Optionen	In der Leuchte
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Lichtleistung im Netzbetrieb	gem. Leuchtmittel
Zertifizierung nach	EN 60598-2-22
Akku Spannung [V]	3.7
Akkukapazität [mAh]	3000
Notlichtelementenreihe	SG
Leistung im Notbetrieb [W]	2.4
Länge [mm]	150, Akku 132
Breite / Tiefe / Ø [mm]	31, Akku 18
Höhe / Ø [mm]	22, Akku 18
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	NLS NETZ- & NOTLICHTSET FÜR LEDVANCE LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840, NOTLICHTFUNKTION
Artikelnummer	700 005 123
Beschreibung	LEDvance Netz- & Notlicht für LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840. KEIN Ledvance Driver notwendig. Notwendiges Komponentenset siehe 700 005 123

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange parallel geschaltet)
