

T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
RFE LED 120 D PE+T 4 V3
MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Ideal für bestehende FL Chassis



Einfach um zu bauen, SELV, sekundär alles Niederspannung 36V liefert 25% mehr Notlichtstärke verglichen mit unserer RFE mit FL-Röhre

Ihre Vorteile

- Anschlussspannung 230 V[~]
- Premium LED Tube opalisiert, neutralweiss 840, 17W / 22W, 2880lm / 3450lm, Abstrahlwinkel 140° LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Vorhandenes Chassis oder Lichtband kann 1:1 weiterverwendet werden

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Lösung für | T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen |
| Technologie Obergruppe | LED |
| Leuchtmitteltechnologie | LED |
| Akkutechnologie | NiCd |
| Notversorgungstyp | Akku |
| Anschlussspannung | 230VAC |
| Art der Leuchte, Bauform | Langfeldleuchte |
| Charakteristik des Lichts | 4000 |
| Automatischer Selbsttest | Ja / Oui |
| Autonomie | 1h |
| Lichtleistung im Netzbetrieb | 2880 |
| Akku Spannung [V] | 4.8 |
| Akkukapazität [mAH] | 1800 |
| Notlichtelementenreihe | SG |
| max. Leistung im Netzbetrieb [W] | 17 |
| Leistung im Notbetrieb [W] | 3 |
| Länge [mm] | 1200 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |
| Not-Schaltungsart | Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent |

Bestelldaten Produkt

| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | RFE LED 120 D PE+T 4 V3 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS |
| Artikelnummer | 703 018 124 |
| Beschreibung | LED Tube T8 17W,120cm,2880lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten |

Passendes Zubehör

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung |
|----------------------------------|---------------|--|
| Akku BCA 4 EX 275606, 275 606 | 812 001 402 | Akku NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg, HT |

Passende Ersatzteile

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung |
|----------------------------------|---------------|--|
| Akku BCA 4 EX 275606, 275 606 | 812 001 402 | Akku NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg, HT |

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---------------|---|
| T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen RFE LED 120 D PE+T 4 Materialsatz, Chassis bauseits | 700 018 124 | LED Tube T8 18W,120cm,2100lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten |
| T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen RFE LED 120 D PE+T 4 V2 Materialsatz, Chassis bauseits | 701 018 124 | LED Tube T8 20W,120cm,2100lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten |
