

T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen  
**RFE LED 120 OD PE+T 3 V3**  
**MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS**  
Ideal für bestehende FL Chassis



Einfach um zu bauen, SELV, sekundär alles Niederspannung 48V liefert 25% mehr Notlichtstärke verglichen mit unserer RFE mit FL-Röhre

### Ihre Vorteile

- Anschlussspannung 230 V<sup>~</sup>
- Premium LED Tube opalisiert, warmweiss 830, 17W / 22W, 2880lm / 3450lm, Abstrahlwinkel 140° LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Vorhandenes Chassis oder Lichtband kann 1:1 weiterverwendet werden

### Technische Daten

Lösung für	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	LiFePo
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Langfeldleuchte
Charakteristik des Lichts	3000K
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Leistungsaufnahme	18
Länge [mm]	1200
Gewicht [kg]	0.8

### Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	RFE LED 120 OD PE+T 3 V3 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Artikelnummer	703 018 123
Beschreibung	LED Tube T8 17W,120cm,2880lm frosted,3000K,Autonomie 1h 2.4W,Akku,Notlichtelement,Etiketten

### Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange parallel geschaltet)