

T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen

RFE LED 150 D PE+T 4 V3

MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS

Ideal für bestehende FL Chassis



Einfach um zu bauen, SELV, sekundär alles Niederspannung 36V liefert 25% mehr Notlichtstärke verglichen mit unserer RFE mit FL-Röhre



Ihre Vorteile

- Anschlussspannung 230 V~
- Premium LED Tube opalisiert, neutralweiss 840, 17W / 22W, 2880lm / 3450lm, Abstrahlwinkel 140° LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Vorhandenes Chassis oder Lichtband kann 1:1 weiterverwendet werden

Technische Daten

Lösung für	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Langfeldleuchte
Charakteristik des Lichts	4000
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Lichtleistung im Netzbetrieb	3450
Notlichtelementenreihe	SG
max. Leistung im Netzbetrieb [W]	22
Leistung im Notbetrieb [W]	3
Länge [mm]	1500
Gewicht [kg]	0.9
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	RFE LED 150 D PE+T 4 V3 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Artikelnummer	703 018 154
Beschreibung	LED Tube T8 150cm,22W,3450lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten

Passendes Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Schema SCH-T8 RFE T8 LED xxx D Materialsatz V2	701 016 120	Verdrahtungsschema V2 RFE LED xxx D Materialsatz CLX LED SG060-3.1 mit LED Tube und Driver

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen RFE LED 150 D PE+T 4 V2 Materialsatz, Chassis bauseits	701 018 154	LED Tube T8 150cm,25W,3190lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten
