Luminaire d'évacuation

CLU LED 42 D PE CIRCUS MIT AKKUSCHALTER

La solution Cirque

Die Hammerlösung für temporäre Installationen! Zirkus, Zelt, Grümpi, Fest, Festzelt, Outdoor

Funktionen

Wenn sie die Leuchte am Netz anschliessen und der Schalter auf 1 steht leuchtet sie sofort. Falls der Schalter irrtümlich auf 0 steht, leuchtet die Leuchte nicht und sie bemerken sofort den Fehler.

Wenn sie dann die Leuchte beim Circusabbau vom Netz nehmen, geht sie in den Notbetrieb. Stellen sie den Schalter auf 0, dann wird die Akkuleitung unterbrochen und die Leuchte kann, dank LiFePo Akku, problemlos Monate so gelagert werden und dann ohne vorheriges nachladen erneut in Betrieb gehen und das Notlicht sicherstellen.

Wenn sie zB einen vorstellungsfreien Tag haben und Strom sparen möchten, stellen sie den Schalter auf 0, die Leuchte verlöscht und sie können die Phase abstellen. Der Akku bleibt voll geladen. Vor der nächsten Vorstellung, Phase einschalten, den Schalter auf 1, Leuchte zündet an und die Leuchte ist betriebsbereit.

Hinweis: Falls für bestimmte Bereiche, zB im Zuschauerraum, das Dauerlicht der Standardkonfiguration zu hell wäre (stört), kann die Leuchte werkseitig auch auf niedrigere Helligkeit im Netzbetrieb programmiert werden. Der Notbetrieb ist dabei immer gleich hell.:



Vos avantages

- Auch nach wochenlanger Lagerung sofort Einsatzbereit
- Vor dem Einlagern nur den Schalter auf 0 stellen. Kein mühsames öffnen der Leuchte und ausstecken des Akkus nötig
- Bei Wieder Inbetribename, Leuchte ans Netz hängen, Schalter auf 1 und ready! Kein mühsames öffnen der Leuchte und einstecken des Akkus nötig
- Mit Option Seil Paar 013 029 017 kann die Leuchte einfach an den Zeltstangen, Gerüst etc. auf passende Höhe aufgehängt werden
- Die LEuchte hat keinen automatischen Selbsttest > keine Störung während der Vorstellung



Données techniques

Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Weiss Ral 9016
Montage options	Decke
Distance de reconnaissance EN [m]	30m
Self-test automatique	Nein / Non
Autonomie	1h
Classe de protéction	IP54
Longeur [mm]	340
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	100
Hauteur / Ø [mm]	220
Poid [kg]	2.18
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent
Pictogramme possible	Ja, Picto Links, Rechts, Unten inkl. / Oui, picto gauche, droite, en bas inclus

Données de commande

Désignation	CLU LED 42 D PE CIRCUS MIT AKKUSCHALTER
Artikelnummer	005 120 031
Description	Luminaire de secours à LED, IP65, 3x Power LED, mode permanent et secours, autonomie 3h, autotest, montage plafond

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Accessoires P-CLED 12/C 1500 (Seil Paar)	013 029 017	Suspension à câbel 1000mm 2 pièces

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange)