

La solution pour changer de FL technique au LED



Vos avantages

- 1:1 Ersatz für fast alle 8W FL Einsätze aus früheren Jahren
- Befestigungslochabstand (Bolzenabstand): 330mm
- Möglichkeit, die auf dem Einbau-Chassis gesteckte Status LED im Leuchtenplexi oder der Hohldecke einzubauen
- Automatischer Selbsttest nach aktuellen Vorschriften
- Höhere Lichtdichte im Notbetrieb
- Tieferer Stromverbrauch im Permanentbetrieb
- Nur ein Einsatz für Dauerbetrieb oder reinen Notbetrieb
- Einfacher Tausch des Elektronikereinsatzes
- Kein Leuchtmittelwechsel mehr
- Permanent- und Bereitschaftsbetrieb inkludiert
- Status LED, grün = alles OK, blinkt = Fehler
- QR Code zur Anzeige der möglichen Status LED Fehlercodes auf dem Handy
- Swiss made
- Auf Wunsch mit reduzierter Leuchtstärke im Netzbetrieb für Bars, Kino, Theater usw.



Données techniques

Solution pour	FL 8W auf LED umrüsten/umbauen
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Type d'alimentation de secours	Zentralbatterie oder Netzbetrieb
Tension d'alimentation	230VAC
Longueur [mm]	340
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	75/60
Hauteur / Ø [mm]	23
Poid [kg]	0.3
Mode secours	Zentralbatterie / Batterie central

Données de commande

Désignation	EL-LED 42, N 24, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42
Artikelnummer	111 311 660
Description	Partie interne LED 42 pour CFE LED, CFH LED, CAD, CADA N 24V DC