

NLS NETZ- & NOTLICHTSET FÜR LEDVANCE LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840, NOTLICHTFUNKTION



Notlichtlösungen für Ledvance Produkte ext Driver

La solution parfaite 2 en 1 pour l'alimentation secteur et l'éclairage de secours 2,4 W pour tous les produits LED Ledvance (modèles adaptés à un driver externe) jusqu'à une puissance LED maximale de 20 W. Pour remplacer facilement les ampoules fluorescentes T5 FL par des ampoules LED.

ATTENTION : aucun driver externe de LEDvance n'est nécessaire. Notre système électronique assure l'alimentation secteur et l'éclairage de secours dans un seul appareil.

Vos avantages

- 2 en 1 !
- Un seul système électronique nécessaire, car notre système électronique combine l'alimentation secteur et l'alimentation de secours dans un seul appareil
- aucun pilote secteur supplémentaire n'est nécessaire.

Données techniques

Solution pour	Ledvance mit Notlichtfunktion ausrüsten
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	LiFePo
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Bausatz
Montage options	In der Leuchte
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Puissance lumineux en mode reseau	gem. Leuchtmittel
Certification selon	EN 60598-2-22
Tension Accu [V]	3.7
Capacité de l'accu [mAH]	3000
La gamme des éléments de secours	SG
Puissance en mode secours [W]	2.4
Longueur [mm]	150, Akku 132
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	31, Akku 18
Hauteur / Ø [mm]	22, Akku 18
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	NLS NETZ- & NOTLICHTSET FÜR LEDVANCE LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840, NOTLICHTFUNKTION
Artikelnummer	700 005 123
Description	LEDvance Netz- & Notlicht für LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840. KEIN Ledvance Driver notwendig. Notwendiges Komponentenset siehe 700 005 123

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange)
