Akku

NICD-4.8-2.2-W-33/36-1-4-F-25,25

Ersatz für Tulux Versorgungsteil Typ NE 8/B passend zu Notlicht Ladeeinheit NE 8/A (Halogenlampe 4.8V / 8W), Ersatzakku mit Wago 221, passt an jeden Stecker

Akku mit Wago 221 ausgerüstet: Steckerkabel vom alten Akku abschneiden (Leiter des Akkukabels einzeln durchtrennen, damit kein Kurzschluss erzeugt wird), abisolieren und schnell und einfach mit den beiden Wago des neuen Akku verbinden. ACHTUNG: Polarität beachten! An unserem Akku: Rot = plus, schwarz = Minus.





Ihre Vorteile

Technische Daten

Lösung für	Tulux
Technologie Obergruppe	NiCd
Akkutechnologie	NiCd
Akku Spannung [V]	4.8
Akkukapazität [mAH]	2200
Länge [mm]	131
Breite / Tiefe / Ø [mm]	37
Höhe / Ø [mm]	33
Gewicht [kg]	0.345

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	NICD-4.8-2.2-W-33/36-1-4-F-25,25
Artikelnummer	013 800 215
Beschreibung	Akku NiCd 4.8V, 2,2Ah, Wago, Ersatz für Tulux Versorgungsteil Typ NE 8/B passend zu Notlicht Ladeeinheit NE 8/A (Halogenlampe 4.8V / 8W)