
Lösung massgeschneidert

EL-LED 42 PE+T & AKKU, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42

Die einfache Umrüstlösung für alle Candelux CFE, CAD, CADA und CFH FL Notleuchten sowie die baugleichen von Lumatec, Zumtobel, Tridonic, GAG, SGS, Münsingen, Legrand, Teckno, SSS usw





Ihre Vorteile

- 1:1 Ersatz für fast alle 8W FL Einsätze aus früheren Jahren
- Befestigungslochabstand (Bolzenabstand): 330mm
- Möglichkeit, die auf dem Einbau-Chassis gesteckte Status LED im Leuchtenplexi oder der Hohldecke einzubauen
- Automatischer Selbsttest nach aktuellen Vorschriften
- Höhere Lichtdichte im Notbetrieb
- Tieferer Stromverbrauch im Permanentbetrieb
- Nur ein Einsatz für Dauerbetrieb oder reinen Notbetrieb
- Einfacher Tausch des Elektronikeinsatzes
- Kein Leuchtmittelwechsel mehr
- Permanent- und Bereitschaftsbetrieb inkludiert
- Status LED, grün = alles OK, blinkt = Fehler
- QR Code zur Anzeige der möglichen Status LED Fehlercodes auf dem Handy
- Swiss made
- Auf Wunsch mit reduzierter Leuchtstärke im Netzbetrieb für Bars, Kino, Theater usw.

Technische Daten

Lösung für	FL 8W auf LED umrüsten/umbauen
Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Anschlussspannung	230VAC
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Länge [mm]	340
Breite / Tiefe / Ø [mm]	75/60
Höhe / Ø [mm]	23
Gewicht [kg]	0.6
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	EL-LED 42 PE+T & AKKU, EL-CFE LED 42, EL-CFH LED 42, EL-CADA LED 42
Artikelnummer	111 311 661
Beschreibung	Elektronik Einsatz LED 42 für CFE; CADA und CFH Leuchten, 1h, Autotest, inkl. Akku

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Akku NiCd 2,4V; 1,8Ah, Ø23/L85, X-Stecker, HT
Akku L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange parallel geschaltet)

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Ersatzteil EL-CFE 8 N-EVG	111 002 601	Elektronik Einsatz für CFE 8 N-EVG
Ersatzteil EL-CFE 8 N-KVG	111 002 600	Elektronik Einsatz für CFE 8 N-KVG
Ersatzteil EL-CFE 8 PE	111 301 610	Elektronik Einsatz für CFE 8 PE
Ersatzteil EL-CFE 8 PE+T, EL-CAD 8 PE+T	111 301 611	Elektronik Einsatz für CFE 8 PE+T und CAD 8 PE+T
Ersatzteil EL-CFE 8 SE	111 301 600	Elektronik Einsatz für CFE 8 SE
Ersatzteil EL-CFE 8 SE+T	111 301 601	Elektronik Einsatz für CFE 8 SE+T
Ersatzteil EL-CFE LED 42 PL	111 311 650	Elektronik Einsatz für CFE LED PL
Ersatzteil EL-CFE LED 42 PL+T	111 311 651	Elektronik Einsatz für CFE LED PL+T