Luminaire de secours

CWL 11 PE 1PIC

Idéal pour une sécurité rassurante dans une maison individuelle2 modes de fonctionnement : - s'allume uniquement en cas de panne de courant - peut être utilisé parallèlement pour l'éclairage au moyen d'un interrupteur ou d'une minuterie possibilité de coller un signal de secours, 1 signal de secours à coller est inclus





Vos avantages

Données techniques

Solution pour	Privatanwender; Application privé
Technologie Groupe supérieur	FL
Technologie de lumière	FL
Conception de la lampe	weiss; blanc
Montage options	Wand; Mural
Distance de reconnaissance EN [m]	30m
Self-test automatique	Nein / Non
Autonomie	1h
Classe de protéction	IP20
Puissance max. en mode reaseau[W]	11
Puissance en mode secours [W]	0.6
Longeur [mm]	365
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	100
Hauteur / Ø [mm]	155
Poid [kg]	2.5
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent
Pictogramme possible	Ja, 1 Picto nach Wahl / Oui, 1 picto à choix

Données de commande

Désignation	CWL 11 PE 1PIC
Artikelnummer	017 301 610
Description	Luminaire de secours, TC-SEL11W, mode permanent et secours, autonomie 1h

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 3 SC COV NiCd (1000000027)	014 800 009	Accu NiCd - 3,6V; 1,8Ah - 1h
Accu BAB 3 ES, BA 3 ES-B	927 601 314	Akku NiCd 3.6V 1.8Ah Block, passend zu CWL 11 PE