

Conversion facile des spots halogènes existants en LED. Peut également être équipé sans problème d'une fonction d'éclairage de secours.



Vos avantages

- 1220lm 10.4W 300mA
- 1040lm 8,5W 250mA, 650lm 4.9W 150mA

Données techniques

Solution pour	GU10, GU5.1 auf LED umbauen
Technologie de lumière	LED
Longueur [mm]	50
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	49.8
Hauteur / Ø [mm]	49.8

Données de commande

Désignation	LED SPOT RETROFIT GU10, GU5.1 3000K
Artikelnummer	700 005 115
Description	LED Spot 3000K, Ersatz für GU10, GU5.1 Halogenspots., Notlichtfähig mit BMSG, 39.5°, 126lm/war>90, 60000h, Samsung COB, 33.8V