


NLS DOWNLIGHT VON FL AUF LED-CLX NOTLICHTSET 86 ROUND STAR-42 LED DUALCOLOR 3000K,4000K PE+T BMSG

Avec fonction d'éclairage de secours



Transformer un downlight Kompakt FL 9-26W en une technique à Led et économiser de l'électricité couleur de lumière 3000K et 4000K sur le même module



Vos avantages

- couleur de lumière commutable entre 3000K (bornes de connexion W) et 4000K (bornes de connexion C)
- le driver de l'éclairage à LED / de secours peut être commuté via un cavalier de 1080 lumens à 2070 lumens (refroidissement nécessaire, par exemple en le montant sur un réflecteur métallique)

Données techniques

Solution pour	FL Downlight auf LED umbauen, mit Notlichtfunktion
Technologie de lumière	LED
Puissance lumineuse en mode reseau	790 - 2070
Tension Accu [V]	3.2
Capacité de l'accu [mAh]	3000
La gamme des éléments de secours	BMSG
Puissance max. en mode reseau[W]	20
Puissance en mode secours [W]	2.4
Longueur [mm]	86
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	86
Hauteur / Ø [mm]	3
Poid [kg]	0.2

Données de commande

Désignation	NLS DOWNLIGHT VON FL AUF LED -CLX NOTLICHTSET 86 ROUND STAR-42 LED DUALCOLOR 3000K,4000K PE+T BMSG
Artikelnummer	700 005 117
Description	Kit d'éclairage de secours, LED-CLX Star-42LED 3000K, 4000K au choix, CRI>90, Ø86mm, câble enfichable 200mm, mA>lm : 250>790,300>925,350>1080 (standard),**500>1520,**600>1800,**700>2070, 14W. **Réfrigérant nécessaire, 6 x 7LED~20V, Status LED, support LED élégant pour Status LED, étiquettes QR & éclairage de secours, batterie LiFePo, accu-Bride, CLX LED350BMSG-2.4.1

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange)

L'article ci-dessus est une pièce de rechange / successeur pour l'article ci-dessous

Désignation	Artikelnummer	Description
Solution LED-CLX Notlichtset 86 Round Star-42 LED DualColor 3000K,4000K PE+T	700 005 113	Notlicht Set, LED-CLX Star-42LED 3000K, 4000K Ø86mm, Stechkabel 200mm, 1080lm, mit Kühlung 2070lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten QR & Notlicht, Akku, Bride,CLX LED350BM-1.5.1
