

# RFE LED 120 D PE+T 4 V2 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS

Idéal pour les châssis FL existants



Facile à construire, SELV, secondaire tout basse tension 36V

## Vos avantages

- Tension d'alimentation 230 V<sup>~</sup>
- Tube LED Premium opalisé, blanc neutre 840, 17 W / 22 W, 2880 lm / 3450 lm, angle de rayonnement 140° Durée de vie des LED > 50 000 h
- Éclairage de secours 3 W, 1 h, avec autotest automatique
- Commutation en mode continu ou en mode veille
- Le châssis ou le bandeau lumineux existant peut être réutilisé tel quel.

## Données techniques

Solution pour	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Langfeldleuchte
Température de la lumière	4000
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Puissance lumineuse en mode reseau	2100
Tension Accu [V]	4.8
Capacité de l'accu [mAH]	1800
La gamme des éléments de secours	SG
Puissance max. en mode reseau[W]	20
Puissance en mode secours [W]	3
Longueur [mm]	1230
Poid [kg]	0.8
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

## Données de commande

Désignation	RFE LED 120 D PE+T 4 V2 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Artikelnummer	701 018 124
Description	LED Tube T8 20W,120cm,2100lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten

## Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature
Schema SCH-T8 RFE T8 LED xxx D Materialsatz V2	701 016 120	Verdrahtungsschema V2 RFE LED xxx D Materialsatz CLX LED SG060-3.1 mit LED Tube und Driver

---

## Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature

---

## Pièce de rechange / successeur pour l'article ci-dessus

Désignation	Artikelnummer	Description
Solution RFE LED 120 D PE+T 4 V3 Materialsatz, Chassis bauseits	703 018 124	LED Tube T8 18W,120cm,2880lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten

---